SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA W UKŁADZIE TN–C



UWAGI:

1. Zdemotowane urządzenia należy zdać właścielowi.
2. Skrzynki przyłączowe słupów wyposażyć w złącza bezpiecznikowe IZK DO1 6A.
3. Zaslanie do oprawy prowadzić wewnątrz słupów przewodami YDY 3x2,5mm² 450/750 V.
4. Kable należy wyposażyć w oznaczniki wytłaczane o długości co najmniej 66mm i szerkości 11,3mm z wydrukiem oznaczenia. Mocowane przy użyciu opasek kablowych. Oznaczenie: *"Oświetlenie, YAKXS 4x25mm2, stacja, relacja, 2016". Według wytycznych gestora.*
5. Oznaczniki należy umieścić w słupie na kablach, w taki sposób żeby istaniała możliwość ich odczytania po otwarciu wnęki słupowej.

LEGENDA:

– Oprawa oświetleniowa 70W SONT–PIA PLUS. Mocowanie na słupie h=7,75m.

– Kabel YAKXS 4x25mm² w rurze osłonowej ø110mm. Mocowanie osłon rurowych obejmami ø110 na wspornikach. Mocowania i osłony należy stosować jako rozwiązania systemowe dla mostów.

14.5m/18.5m – długość trasowa / długość montażowa

PONTES
Pontes Jerzy Niewczas
ul. Morelowa 15/3
80-174 Gdańsk
+48 501 594 993

Inwestor/Zamawiający:
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
ul. Złota 43
62-800 Kalisz

Zadanie:
Projekt remontu mostu w ciągu ul. Chopina w Kaliszu

Obiekt:
Przebudowa oświetlenia ulicznego

Projektował:	inż. Klaudiusz Zdziebłowski	POM/011/PWOE/10	
Sprawdził:	mgr inż. Mariusz Krause	POM/0202/POOE/11	

Nazwa rysunku:
Schemat ideowy prowadzenia instalacji oświetlenia.

Branża:	Stadium:	Skala:	Nr rysunku:
E	PB	-/-	01
Nr projektu: 0116	Data: 06.2016	Rewizja: 00	